

21197_AURICULARES POWER BANK LAC

FRONT PART

21197 - Auriculares Power Lac

Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del producto:



Especificaciones:

- Versión Bluetooth 5.0
- Auriculares: Batería de Polímero de Litio 30mAh
- Tiempo en funcionamiento: 3-4h
- Tiempo de carga: 2h
- SNR: 90dB
- Respuesta en frecuencia: 50Hz - 18KHz
- Impedancia: 32ohms
- Distorsión: menos del 1%
- Soporta HSP1.2, HFP1.6, A2DP1.3, AVRCP1.5.
- Cable de carga integrado
- Capacidad: 4500mAh / 3.7V - Batería de Ion de Litio.
- Entrada: 5V  2.4A.
- Salida: 5V  2.4A.
- Vida útil de la batería: más de 500 ciclos de carga.
- Indicador de carga: 4 Ledes

Carga:

Power Bank

Conecte un cable al powerbank a una entrada y conecte el otro extremo a una fuente de alimentación adecuada.

Durante los procesos de carga del Power bank los indicadores luminosos de color blanco empezarán a parpadear. Conforme el proceso de carga se vaya completando, estos indicadores de carga se irán quedando fijos.

Nota: si los auriculares están en la estación de carga, estos se cargarán al mismo tiempo.

Auriculares

Introduzca los mismos en la estación de carga y el proceso se iniciará de manera automática. Durante el proceso de carga, los indicadores de color blanco permanecieran encendidos. Una vez se hayan cargado completamente, los mismos se apagarán.

Funcionamiento del Power Bank:

Conecte el dispositivo móvil que desee cargar al Power Bank por un puerto puerto de salida, utilizando un cable con conexión USB. Cuando conecte un dispositivo móvil al Power Bank, los indicadores luminosos en color azul se encenderán en función del nivel de carga disponible en la unidad. Conforme el proceso de carga del dispositivo móvil se vaya completando, y por tanto agotando la batería del Power Bank, los indicadores de carga se irán apagando ,indicando el volumen de carga disponible en éste. Cada tramo (indicador luminoso) representa el 25% del total.

Funcionamiento de los Auriculares:

Puede hacer uso de uno o ambos auriculares al mismo tiempo.

Al extraer los auriculares de la estación de carga se sincronizarán de forma automática.

Si se encuentran apagados y fuera de la estación de carga, mantenga pulsado el botón multifunción del auricular hasta que el indicador de luz comience a parpadear en blanco. Esto indica que el dispositivo está listo para ser emparejado.

Desde el menú Bluetooth de su dispositivo móvil, busque nuevos dispositivos y seleccione "21197" para asociarlo a su teléfono. Una vez asociados el indicador luminoso se apagará.

Mantenga pulsado el botón multifunción de cualquiera de los auriculares durante unos 5 segundos para apagar el dispositivo.

Controles:

Responder/Colgar una llamada:
Pulse una vez el botón multifunción de cualquier auricular.

Rechazar una llamada:
Mantenga pulsado el botón multifunción de cualquier auricular durante unos tres segundos.

Reproducir/Pausar la música:
Pulse una vez el botón multifunción de cualquier auricular.

Cambio de pista:
Para pasar a la siguiente canción, pulse dos veces el botón multifunción del auricular derecho. Para retroceder a la pista anterior, realice la misma acción en el auricular izquierdo.

Incrementar/disminuir el volumen:
Para incrementar el volumen, pulse tres veces el botón multifunción del auricular derecho. Para disminuirlo realice la misma acción en el auricular izquierdo.

Solución de problemas

Fallo	Solución
Imposible conectarse a otros dispositivos.	1. Revise si el auricular sigue en el proceso de búsqueda. Apáguelo y enciéndalo nuevamente. 2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth alrededor que causan dificultad en la conexión. Por favor desconéctelos. 3. Asegúrese de que está en "modo asociación"
El sonido es bajo o distorsionado.	4. Revise el volumen de su dispositivo y ajústelo a un nivel adecuado. 5. Recargar la batería.
La música se detiene de vez en cuando.	6. Revise si la distancia efectiva de transmisión del auricular es excedida o si existe algún obstáculo entre el auricular y el dispositivo Bluetooth.

Advertencias:

Antes de su uso, por favor tenga en cuenta las siguientes precauciones. Su incumplimiento puede ser peligroso y puede ocasionar daños en sus dispositivos móviles.

- La unidad contiene una batería interna de polímero de litio de 4500mAh. Cuando la utilice por primera vez o tras un período prolongado de almacenamiento, cargue completamente la unidad antes de su uso. La unidad alcanzará su máximo rendimiento después de 2 ó 3 ciclos completos de carga y descarga.

CE
FABRICADO EN PR

 El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Por la presente, Mtkto Catal Importaciones S.L. declara que este equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en: www.makito.es (busque por referencia).

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. de Huércal-Óvera, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.

BACK PART

21197 - Power Bank Earphones Lac

User manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



Specifications:

- Bluetooth Version 5.0
- Earphones: Lithium polymer battery 30mAh
- Working Time: 3-4h
- Charging Time: 2h
- SNR: 90dB
- Frequency response: 50Hz - 18KHz
- Impedance: 32Ohms
- Distortion: less than 1%
- Compatible with HSP1.2, HFP1.6, A2DP1.3, AVRCP1.5.
- Charging cable included
- Capacity: 4500mAh / 3.7V - Lithium Ion Battery.
- Input: 5V  2.4A.
- Output: 5V  2.4A.
- Battery Life: More than 500 charging cycles.
- Charge indicator: 4 LEDs

Charging:

Power Bank

Connect a cable to the power bank a input port and connect the other end to a suitable power supply.

During the charging process of the power bank, the white indicators light will start to flash. As the charging process is completing the lights will start to remain solid.

Note: If the earphones are in the charging station, both will be charge at the same time.

Earphones

Place the earphones into the charging station.

During charging the indicator light of the earphones will turn white. When the earphones are fully charged the indicator light will turn off.

Power Bank operation:

Connect the USB cable to the mobile device and connect the other end of an out port of the portable charger. When a mobile device is connected to the power bank the indicator lights will appear, according to the charge level available on the unit.

During the charge transmission, the power of the portable charging device will decrease and the lights on the charge indicator will start to disappear indicating the remaining charge capacity available. Every light represents 25% of the total charge.

Earphones operation:

You can use one or both earphones at the same time.

When you remove the earbuds from the charging station they will synchronize automatically.

If they are turned off, press and hold the multifunction button to power on the earphone until the indicator light start flashing in white colour. This indicates that the device is ready to be paired.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "21197" to pair. Once they are paired successfully, the light indicator will turn off.

Press and hold the multifunction button on one of the earphones for aprox. 5 seconds to turn off the device.

Controls:

Answer/End call:
Short press the multifunction button of any earphone.

Reject call:
Long press the multifunction button of any earphone for three seconds.

Play/Pause music:
Short press the multifunction button of any earphone.

Next/previous Track:
To go to next track, press twice the multifunction button on the right earphone. To go to previous track, proceed in the same way on the left earphone.

Increase/decrease volume:
Press three times the multifunction button on the right earphone to increase volume. Proceed in the same way on the left earphone to decrease volume.

Troubleshooting

Fault	Solution
Unable to pair up with other devices.	1. Check whether the earphone is still on the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your earphone is in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the earphone effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the earphone and other Bluetooth devices.

Warnings:

Before use please note the following safety precautions. Failure to comply may be dangerous and cause damage to your mobile electronic devices.

- The power bank unit contains an internal 4500mAh polymer lithium battery. Upon initial use or after a prolonged period of storage, fully charge the unit. The unit will reach its maximum performance after 2 or 3 full charging and discharging cycles.

CE
MADE IN PR

 This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Hereby, Mtkto Catal Importaciones S.L. declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the UE declaration of conformity is available at: www.makito.eu (search on reference).

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. de Huércal-Óvera, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.