


# 6225\_AURICULARES FLISTER


## FRONT PART

**6225\_Auriculares Flister**  
**Manual de instrucciones (Esp)**



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

**Descripción del Producto:**



**Especificaciones:**

- Versión Bluetooth 4.2
- Distancia de funcionamiento: Hasta 10 metros
- Frecuencia: 2.4-2.48GHz
- Auriculares: Batería de Polímero de Litio 50mAh
- Estación de carga: Batería de Polímero de Litio 500mAh
- Voltaje de carga: 5V
- Tiempo en funcionamiento: 2-3h
- Tiempo en espera: 100h
- Tiempo de carga: 1.5h
- SNR: 103dB
- Impedancia: 32ohms
- Distorsión: menos del 1%
- Soporta A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/DI1.3
- Cable de carga incluido

**Carga:**

**Estación de carga**

Utilice para la carga el cable suministrado. Conecte el cable USB a su ordenador/adaptador de corriente alterna y conecte el otro extremo del cable en el puerto de carga del dispositivo.

Durante el proceso de carga, los indicadores luminosos en color blanco comenzarán a parpadear. Cuando el proceso de carga haya finalizado, los indicadores LED permanecerán fijos.

Nota: si los auriculares están en la estación de carga, estos se cargarán al mismo tiempo.

**Auriculares**

Introduzca los mismos en la estación de carga. Los indicadores luminosos permanecerán encendidos mientras la estación de carga disponga de batería. Cuando la misma se agote o los auriculares se hayan cargado completamente, los indicadores luminosos se apagarán.

Durante el proceso de carga, el indicador luminoso en color rojo de los auriculares permanecerá encendido. Cuando el proceso de carga haya finalizado, el indicador LED se apagará.

**Funcionamiento:**

Puede hacer uso de uno o ambos auriculares al mismo tiempo.

**Sincronización simple**

Mantenga pulsado el botón multifunción del auricular hasta que el indicador de luz blanca y roja comience a parpadear. Esto indica que el dispositivo está listo para ser emparejado.

Desde el menú Bluetooth de su dispositivo móvil, busque nuevos dispositivos y seleccione "6225" para asociarlo a su teléfono. Una vez asociados correctamente, el indicador luminoso se apagará.

**Controles:**

**Responder/Colgar una llamada:**  
Pulse una vez el botón multifunción.

**Rechazar una llamada:**  
Mantenga pulsado el botón multifunción.

**Rellamada:**  
Pulse dos veces el botón multifunción de forma consecutiva para marcar el número de la última llamada realizada.

**Reproducir/Pausar la música:**  
Pulse una vez el botón multifunción.

**Cambio de pista:** Pulse dos veces el botón multifunción de forma consecutiva para pasar a la siguiente canción. Pulse tres veces de forma consecutiva el botón multifunción para retroceder a la pista anterior.

**Sincronización doble**

**Nota:** Sólo para la primera conexión. Para futuras conexiones, los auriculares se sincronizarán de forma automática.

Mantenga pulsado el botón multifunción de ambos auriculares al mismo tiempo, hasta que los indicadores de luz roja y blanca comiencen a parpadear. Esto indica que los dispositivos están listos para ser emparejados.

Pulse dos veces el botón multifunción de uno de los auriculares para entrar en modo sincronización.

Una vez sincronizados, el indicador luminoso blanco y rojo de este auricular (1) continuará parpadeando, mientras que en el otro auricular (2), el indicador luminoso se apagará. Esto indica que ambos auriculares se han sincronizado de forma correcta.

Desde el menú Bluetooth de su dispositivo móvil, busque nuevos dispositivos y seleccione "6225" para asociarlo a su teléfono. Una vez asociados correctamente, el indicador luminoso se apagará en ambos auriculares.

Mantenga pulsado el botón multifunción, de cualquiera de los auriculares, para apagar el dispositivo.

**Nota:** Durante la llamada, la voz sólo se escuchará a través del auricular 1.

**Controles:**

**Responder/Colgar una llamada:**  
Pulse una vez el botón multifunción de cualquier auricular.

**Rechazar una llamada:**  
Pulse dos veces de forma consecutiva el botón multifunción de cualquier auricular.

**Rellamada:**  
Pulse dos veces el botón multifunción, del auricular 1, de forma consecutiva para marcar el número de la última llamada realizada.

**Reproducir/Pausar la música:**  
Pulse una vez el botón multifunción de cualquier auricular.

**Cambio de pista:** Pulse dos veces el botón multifunción de cualquier auricular de forma consecutiva para pasar a la siguiente canción. Pulse tres veces de forma consecutiva el botón multifunción de cualquier auricular para retroceder a la pista anterior.


**Nota:** El control de volumen lo deberá realizar desde su dispositivo móvil.


**Solución de problemas**

Fallo	Solución
Imposible conectarse a otros dispositivos.	1. Revise si el auricular sigue en el proceso de búsqueda. Apáguelo y enciéndalo nuevamente. 2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth alrededor que causan dificultad en la conexión. Por favor desconéctelos. 3. Asegúrese de que está en "modo asociación"
El sonido es bajo o distorsionado.	4. Revise el volumen de su dispositivo y ajústelo a un nivel adecuado. 5. Recargue la batería.
La música se detiene de vez en cuando.	6. Revise si la distancia efectiva de transmisión del auricular es excesiva o si existe algún obstáculo entre el auricular y el dispositivo Bluetooth.

**Advertencias:**

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
5. Límpielo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
8. El uso de auriculares a un volumen excesivo puede causar pérdidas de audición.




 El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Por la presente, Mito Catal Importaciones S.L. declara que este equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en: www.makito.es (busque por referencia).

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225  
Ctra. De Huerca-Overa, s/n. 04640, Pulpi, Almería, Spain.


## BACK PART

**6225\_Earphones Flister**  
**User manual (Eng)**



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

**Product overview:**



**Specifications:**

- Bluetooth Version 4.2
- Operating distance: Up to 10 meters
- Frequency: 2.4-2.48GHz
- Earphones: Lithium polymer battery 50mAh
- Charging station: Lithium polymer battery 500mAh
- Charging voltage: 5V
- Working Time: 2-3h
- Standby Time: 100h
- Charging Time: 1.5h
- SNR: 103dB
- Impedance: 32ohms
- Distortion: less than 1%
- Compatible with A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/DI1.3
- Charging cable included

**Charging:**

**Charging station**

Use the cable provided for charging. Connect USB cable to computer / AC adapter and connect the other end of the cable into the charging port of the charging station.

During charging the white indicator lights will flash. When the charging station is fully charged the indicator lights will stay on.

Note: if the earphones are in the charging station, both will be charge at the same time.

**Earphones**

Place the earphones into the charging station. While the charging station has power, the indicator lights will stay on. If the power runs out or earphones are fully charged the indicator light will turn off.

During charging the indicator light of the earphones will turn red. When the earphones are fully charged the indicator light will turn off.

**Operation:**

You can use one or both earphones at the same time.

**Simple synchronization**

Hold the multifunction button to power on the earphone until the red and white indicator light starts flashing. This indicates that the device is ready to be paired.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "6225" to pair. Once they are paired successfully, the light indicator will turn off.

**Controls:**

**Answer/End call:**  
Short press the multifunction button.

**Reject call:**  
Long press the multifunction button.

**Redial:**  
Press the multifunction button twice consecutively to redial the last outgoing call.

**Play/Pause music:**  
Short press the multifunction button.

**Next/Previous Track:** Press the multifunction button twice consecutively to next song. Press the multifunction button three times consecutively to previous song.

**Double synchronization**

**Note:** Only for the first connection. For future connections, the earphones will be synchronized automatically.

Hold the multifunction button to power on both earphones at the same time until the white and red indicator light starts flashing. This indicates that the devices are ready to be paired.

Press twice the multifunction button on one of the earphones to enter synchronization mode.

Once synchronized, the red and white indicator light on this earphone (1) will continue flashing, while on the other earphone (2), the indicator light will turn off. This indicates that both earphones have been synchronized correctly.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "6225" to pair. Once they are paired successfully, the light indicator will turn off.

Hold the multifunction button, on any of the earphones to power off the device.

**Note:** During the call, the voice will be only hard through the earphone 1.

**Controls:**

**Answer/End call:**  
Short press the multifunction button of any earphone.

**Reject call:**  
Press the multifunction button twice consecutively of any earphone.

**Redial:**  
Press the multifunction button, of earphone 1, twice consecutively to redial the last outgoing call.

**Play/Pause music:**  
Short press the multifunction button of any earphone.

**Next/Previous Track:** Press the multifunction button twice consecutively of any earphone to next song. Press the multifunction button three times consecutively to previous song.


**Note:** The volume must be adjusted from your mobile device.


**Troubleshooting**

Fault	Solution
Unable to pair up with other devices.	1. Check whether the earphone is still on the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your earphone is in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the earphone effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the earphone and other Bluetooth devices.

**Warnings:**

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



 This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Hereby, Mito Catal Importaciones S.L. declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the UE declaration of conformity is available at: www.makito.eu (search on reference).

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225  
Ctra. De Huerca-Overa, s/n. 04640, Pulpi, Almería, Spain.